

豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします



前面写真



背面写真

## FD2M21: 入力分配器 (単体コード: 6887PA)

### 概要

- ◆ 本器はUHF帯指定のチャンネルを2分配いたします。  
高さ50mmのパネルに1系統を実装しています。

### 構造

- ◆ JISラックマウント型  
外形寸法: 480(W)×49(H)×180(D)mm  
質量: 1.0kg以下

### 定格

使用環境	温度	-10°C~+45°C (性能維持範囲)
		-20°C~+60°C (復元可能範囲)
	湿度	45%~90%RH (ただし結露しないこと)
使用		連続

### 性能

使用周波数	UHF帯指定のチャンネル
挿入損失	4.5dB以下
通過帯域内偏差	0.5dB以内
入・出力インピーダンス	50Ω
入出コネクタ	TNC-J型
リターンロス	18dB以上
アイソレーション	20dB以上
最大入力電力	1W

### 機能説明

- ◆ 本器は低損失で2分配を行い、更に出力側にアイソレーターが実装されていますので、出力の片側が開放時にも他の出力に影響を与えない構成になっております。また、後段器とのインピーダンスのマッチングが良好です

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



日本通信機株式会社

Japan Communication Equipment Co., Ltd.

URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: [eigyounitsuki.com](mailto:eigyounitsuki.com)

本社・営業部: 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)  
大阪支店: 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)  
仙台支店: 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150  
電話 06-6338-7263  
電話 022-274-7258



JQA-1470



JQA-EM2172