

豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします



前面写真

FO2W00: 広帯域出力フィルタ (単体コード：6899DB)

概要

- ◆ 本器は指定の複数チャンネル通過の広帯域出力フィルタです。MCPAより出力された信号を通過し同時に本器にて不要信号除去しアンテナ側に送出されます。

構造

- ◆ JISラックマウント型
外形寸法：480(W)×199(H)×400(D)mm
質量：26.0kg以下

定格

使用環境	温度	-10°C～+45°C (性能維持範囲) -20°C～+60°C (復元可能範囲)
	湿度	45%～90%RH (ただし結露しないこと)
使用	連続	

性能

使用周波数	UHF帯指定の連続した4チャンネル
使用周波数帯域幅	24MHz
挿入損失	1.0dB以下
帯域内偏差	1.0dB以内
入出力インピーダンス	50Ω
入出力コネクタ	S-J型
入力ターンロス	18dB以上
減衰特性	通過端±1.5MHzにて15dB以上
	通過端±6MHzにて20dB以上
	通過端±20MHzにて30dB以上
	2fc、3fc、4fcにて40dB以上
群遅延特性	500nsp-p以内
モニタ結合量	40dB±3dB以内
モニタコネクタ	BNC-J型
使用電力	平均電力：30W/ch

機能説明

- ◆ 本器はMCPAより出力される複数チャンネル（連続4波）を通過しアンテナ側に接続されます。モニタ端子として出力側に2系統装備しております。通常モニタと電力計用として使用致します。

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



日本通信機株式会社

Japan Communication Equipment Co., Ltd.

URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: eigyoun@nitsuki.com

本社・営業部： 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)
大阪支店： 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)
仙台支店： 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150
電話 06-6338-7263
電話 022-274-7258



JQA-1470

JQA-EM2172